



ITLINE
СВЕТОДИОДНЫЕ ТАБЛО

ИНСТРУКЦИЯ


УПРАВЛЕНИЯ И НАСТРОЙКИ МЕТЕОСТАНЦИИ
С ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРОКОЙ
ПО ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ (ETHERNET)

Установка

Программа не требует установки, но для работы необходимо установить Oracle JRE (версии 8 или более позднюю). Его можно скачать на сайте Oracle: <https://www.oracle.com/java/index.html>. После установки JRE программу можно запустить дважды щелкнув по файлу `TP_1215_143.jar`.


Интерфейс программы

1. Панель «Выбор устройства»




При запуске программа пытается найти все доступные сети в устройстве. В выпадающем списке (1) появятся все устройства, с которыми программе удалось связаться. Формат записи: MAC-адрес, IP-адрес. Можно повторить поиск устройств, нажав кнопку «Поиск». (Примечание: поиск устройств производится при помощи широковещательного запроса с адресом 255.255.255.255.) Если установить флагок «Широковещательные запросы» (2), то взаимодействие с выбранным устройством будет производиться при помощи широковещательных запросов с адресом 255.255.255.255, при этом IP-адрес устройства игнорируется. В противном случае программа будет отправлять управляющие сообщения на адрес, указанный в элементе «Сетевые настройки». Если выбрать устройство из списка, его настройки появятся в закладках под этой панелью.

2. Панель «Информация»




Чтобы вывести информацию на табло, нужно ввести текст в поле «Бегущая строка» и нажать кнопку «Отправить».

3. Панель «Сетевые настройки»




Настройки, относящиеся к Ethernet-интерфейсу устройства. После ввода новых значений нужно нажать кнопку «Сохранить». Если настройки были записаны в устройство, то появится сообщение «Сохранено», в противном случае — сообщение об ошибке.

4. Панель «Дата и время»



В этом разделе можно настроить дату и время, которые будут отображаться на табло. В полях «Дата» и «Время» отображаются, соответственно, дата и время, которые были получены от устройства в момент получения настроек, в дальнейшем они не меняются только при выполнении синхронизации. При нажатии на кнопку «Синхронизировать» дата и время на устройстве будут установлены в соответствии с текущей датой и временем на компьютере, на котором запущена программа.

5. Панель «Яркость»



Здесь можно настроить яркость табло при помощи ползунка. Настройки будут записаны в устройство при нажатии на кнопку «Сохранить».

6. Панель «О программе»



Здесь представлена информация о производителе табло. Чтобы перейти на сайт производителя, нажмите на ссылку с адресом сайта.